

AG neovo Security LCD Monitore



- ▶ Automatische PAL/NTSC/Secam - Umschaltung
- ▶ Audioeingang
- ▶ Robustes Aluminiumgehäuse mit Standfuß
- ▶ 2x Composite, Y/C, VGA, und DVI-Eingang
- ▶ NeoV Glasfilterscheibe (3mm)
- ▶ BNC - Durchschleifeingang
- ▶ Optionen: Wandhalterungen, Lautsprecher

AG Neovo SX-Monitore wurden speziell zum Einsatz bei Sicherheitsanwendungen entwickelt: Eine vielseitige und leistungsstarke Display-Lösung zur perfekten Überwachung. Der Smart Omni Viewer mit Bild-im-Bild-, Bild-und-Bild-, Standbild- und Bild Drehungsfunktionen sorgt für überlegene Flexibilität bei Überwachungsaufgaben. Schlankes Design, Schleifen-BNC-Anschlüsse, VESA-Kompatibilität und Gleichspannungsausgang gewährleisten problemlose Integration in unterschiedlichste Systeme. Zusätzlich minimiert der EcoSmart-Sensor den Stromverbrauch, das robuste Metallgehäuse mit NeoV™ Optical Glass schützt vor Kratzern und sonstigen Beschädigungen.

Darstellbare Farben	16.7M	16.7M
Reaktionszeit (typisch)	3ms	3ms
Gehäusematerial	Metall, schwarz	Metall, schwarz
Eingänge	2 x Composite, Y/C, VGA, DVI-D, Audio	
Ausgänge	Video BNC Buchse (Durchschleif)	
Netzspannung	100-240VAC ; 50-60Hz	
Abmessungen (BxHxT) in mm	408x389x175	445x420x175
Zertifizierung	CE	

Technische Daten

Monitortypen	SX-17P	SX-19P
Bildschirm-diagonale	17" (432mm)	19" (482mm)
Auflösung	SXGA 1280x1024	SXGA 1280x1024
Helligkeit (typisch)	250cd/m ²	250cd/m ²
Kontrastverhältnis (typisch)	1000:1	1000:1
Betrachtungswinkel H/ V (typisch)	170°/160°	160°/160°

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

SX-19P Security LCD Monitor

TFT 19"Monitor, SXGA 1280 x 1024, Robustes Aluminiumgehäuse mit Standfuß, NeoV Glasfilterscheibe

4970	7866	F.01U.170.684
-------------	-------------	----------------------

SX-17P Security LCD Monitor

TFT 17"Monitor, SXGA 1280 x 1024, Robustes Aluminiumgehäuse mit Standfuß, NeoV Glasfilterscheibe

4970	7867	F.01U.170.683
-------------	-------------	----------------------

Zubehör/Erweiterungen**SX-ARM**

Monitorarm für SX-Monitore

4970	8204	F.01U.521.972
-------------	-------------	----------------------

SX-WMK

Wandhalter für SX-Monitore

4970	8203	F.01U.521.970
-------------	-------------	----------------------

SX-19A-R9

Ersatznetzteil für SX-Monitore
100-240VAC 50/60Hz, 1.4A
12VDC 5.0A, 60W max.

4970	0054	F.01U.174.004
-------------	-------------	----------------------

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by